Radioamatorii juniori CPNT

Radioamatorismul reprezinta activitatea unde se cer imbinate armonios efortul fizic si inteligenta, aptitudinile personale cu cunostintele teoretice solide.
In comparatie cu celelalte sporturi - chiar si cu sportul „rege“, fotbalul - radioamatorismul este singurul in care „jucatorii“ nu se transforma la o anumita varsta in suporteri, ci raman „pe teren“ activi, „de la tinerete pin'la batranete“.
Numeroasele cazuri de salvare a unei vieti aflate in pericol, cu ajutorul unui lant intreg de radioamatori, reprezinta cea mai frumoasa pilda de solidaritate colectiva pusa in slujba omului. lata de ce sportul acesta poate fi indragit indeosebi de tineri entuziasti.

Pentru a ne putea bucura si ajuta prin undele radio trebui mai intai sa invatam cum sa comunicam corect prin intermediul lor.
Daca urmati pasii de mai jos veti realiza o legatura radio in banda UHF in mod corect, profesionist.

Pasul 1. Pornim statia radio de la butonul rotativ din partea superioara prin rotire, pana la capat.
Pasul 2. Introducem frecventa de lucru in statia radio utilizand tastele numerice. Folosim butonul EXIT/AB pentru a alege intre frecventa de sus si cea de jos.
Pasul 2’. Daca prin apasarea tastelor numerice nu se intampla nimic ne asiguram ca tastele nu sunt blocate (apare o cheie in partea superioara-dreapta). Daca acestea sunt blocate atunci le deblocam apasand lung tasta “#” (si dispare cheia).
Pasul 3. Ne asiguram ca frecventa este libera, nimeni nu comunica momentan pe ea.
Pasul 4. Ne formulam mesajul pe care dorim sa il transmitem in gand.
Pasul 5. Apasam unul dintre butoanele de transmisie din partea stanga-sus si zicem in gand “Mississippi” sau asteptam 2 secunde.
Pasul 6. Pronuntam indicativul (numele) celui pe care dorim sa il apelam. Daca acest indicativ este un indicativ de radioamator vom folosii alfabetul fonetic NATO (de ex: **MU3PSD** = Mike, Uniform, 3, Papa, Sierra, Delta).
Pasul 7. Dupa pronuntarea indicativului celui cu care dorim sa facem legatura folosim cuvant de legatura “ **DE** “ urmat de numele sau indicativul nostru iar apoi cuvantul “ **RECEPTIE** ”.
Pasul 8. Daca interlocutorul raspunde apelului nostru atunci transmitem mesajul pe care l-am conceput (a nu se uita pasul 3) si la final folosim expresia “ **Microfonul la tine** ” sau “ **Over** ” si dam drumul la butonul de transmitere. Folosim formula asta la fiecare schimb de replica.
Daca interlocutorul nu raspunde repetam apelul peste cateva minute.
Pasul 9. Cand dorim sa incheiem discutia atunci folosim expresia “ **Terminat** “ sau “ **Out** “ urmat de indicativul interlocutorului iar apoi al nostru.

Nota: In cazul in care gresiti realizarea contactul radio veti fi avertizati printr-o transmisiune distincta (se va transmite prin cod Morse cuvantul “ **GRESIT** “) si veti incepe din nou de la pasul 3.

FRECVENTA DE LUCRU CANAL A (SUS): **461.750** MHz
FRECVENTA DE LUCRU CANAL B (JOS): **461.750** MHz
INDICATIVUL VOSTRU:<NUMELE ECHIPEI>
INDICATIV DE APELAT: **YO6SLA**
Este necesara instalarii aplicatiei robot36 (Play store) pe un alt telefon decat cel cu care scanati codurile QR inainte de a incepe.